808771

CASAMBI Gateway Sprache / ALEXA. 20 Sprachbefehle









Deklaration

Produktgruppen Name	Gateway Alexa
Taric Code	85365080
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Gateway
Verwendung	Das X MOMENT Sprachgateway ermöglicht die Sprachsteuerung von 20 Casambi-fähigen Beleuchtungssystemen über Amazon Alexa. wodurch Sie Ihre Lichtatmosphäre komfortabel per Sprachbefehl anpassen können.

Abmessung und Body

Länge[mm]	50
Breite [mm]	50

808771 CASAMBI Gateway Sprache / ALEXA. 20 Sprachbefehle

Abmessung und Body

Höhe[mm]	17.5
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.15
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	50 x 50 x 17,5 mm
Farbe:	schwarz
Bauform	Kompakte Bauweise Tischgehäuse

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja - Interface

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	5V DC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Integration mit Alexa: Verbindet Casambi-Netzwerke nahtlos mit Amazon Alexa. sodass Sie bis zu 20 individuell definierte Sprachbefehle zur Steuerung von Szenen. Dimmwerten und Farben nutzen können.
	Einfache Einrichtung: Benötigt lediglich eine 5V-Stromversorgung über ein Mikro-USB-B-Kabel. keine zusätzliche Verkabelung oder aufwendige Installation erforderlich.
	Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 50 x 50 x 17.5 mm ist das Gerät platzsparend und unauffällig in verschiedenen Umgebungen einsetzbar.
Vorteil	Komfortable Steuerung: Ermöglicht die Anpassung der Beleuchtung per Sprachbefehl. ohne physische Schalter oder mobile Geräte verwenden zu müssen.
	Flexible Anpassung: Durch die Möglichkeit. individuelle Sprachbefehle zu erstellen. können Sie Ihre Lichtsteuerung personalisieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

808771 CASAMBI Gateway Sprache / ALEXA. 20 Sprachbefehle

Eigenschaften & Vorteile

Einfache Integration: Dank der drahtlosen Verbindung über WLAN und Bluetooth lässt sich das Gateway problemlos in bestehende Casambi-Netzwerke integrieren.

Anschluss

Anschlüsse	1 x USB Micro B
Versorgungseingang	5 Vdc. 0,5 A / Mikro USB-B

Steuerung

Reichweite	max. 40 m
Ansteuerung	CASAMBI. ALEXA Sprachbefehl
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken













Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937