

040645

LED-Netzgerät mit Konstantspannung, mit CASAMBI Lichtsteuerung, wechselbare Steckeraufsätze, per Dip Switch, Spannung und Strom einstellbar



Deklaration

Produktgruppen Name	Netzteile
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Netzteile
Alternativbezeichnung	NSMXTB99-18KB

Abmessung und Body

Länge[mm]	122
Breite [mm]	59
Höhe[mm]	42,5
Abmessungen [mm]	122 x 59 x 42,5 mm

040645

LED-Netzgerät mit Konstantspannung, mit CASAMBI Lichtsteuerung, wechselbare Steckeraufsätze, per Dip Switch, Spannung und Strom einstellbar



Elektrische Daten

Ausgangsleistung	Detaillierte Tabelle im Datenblatt
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	100..240 Vac
Kurzschlusschutz	ja
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 40 °C
Überhitzungsschutz	ja
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75 °C
Überlastschutz	ja


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Multifunktionales LED-Steckernetzgerät mit mehreren Betriebsarten zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar Betriebsart über Kodierschalter einstellbar
-------------	---

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



040645

LED-Netzgerät mit Konstantspannung, mit CASAMBI Lichtsteuerung, wechselbare Steckeraufsätze, per Dip Switch, Spannung und Strom einstellbar



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937