

808181

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac mit Dali Ausgang



Deklaration

Produktgruppen Name	Sensoren
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Sensoren
Alternativbezeichnung	SEMLDABT230W

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	106
Höhe[mm]	95
IP Schutzart	IP20
Abmessungen [mm]	Ø 106 x 95 mm

808181

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac
mit Dali Ausgang



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	0,4
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	typ. 0,4 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-5.. 45 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Bewegungs- und Tageslichtsensor für Netzspannung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Dali Ausgang 80 mA
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V
--------------------	------------

Steuerung

Bewegungsmelder	ja
Sensor Tageslicht	ja
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808181

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 220..240 Vac
mit Dali Ausgang



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937