

808726

Casambi Stromschiene für 3-Phasen

Stromschiene 300 mA 1050 mA max 42 W einstellbar über Dipschalter



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	94051099
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Alternativbezeichnung	NT3PBT98-42W

Abmessung und Body

Länge[mm]	258
Breite [mm]	46
Höhe[mm]	33
Abmessungen [mm]	258 x 46 x 33 mm

808726

Casambi Stromschiene für 3-Phasen Stromschiene 300 mA 1050 mA max 42
W einstellbar über Dipschalter



Elektrische Daten

Ausgangsleistung	6..42 W
Ausgangsstrom (Nenn)	300..1050 mA
Ausgangsspannung (Nenn)	20..42 Vdc
Leistungsfaktor	0,86..0,97

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 35 °C
Steuersignal	CASAMBI
Bemessungstemperatur (max. tc)	85 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	LED-Netzgerät für Stromschiene, mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich

Anschluss

Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz
--------------------	-------------------------

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808726

Casambi Stromschiene für 3-Phasen Stromschiene 300 mA 1050 mA max 42
W einstellbar über Dipschalter



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937