

808768

Zweikanaliges LED-Netzgerät mit CASAMBI-Lichtsteuerung 12 W



Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Komponenten > LED-Netzgeräte
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	LED-Netzgeräte
Alternativbezeichnung	NU2BT100-450-12

Abmessung und Body

Länge[mm]	135
Breite [mm]	29,5
Höhe[mm]	21
Abmessungen [mm]	135 x 29,5 x 21 mm



Elektrische Daten

Ausgangsleistung	0,9..12,1 W
Spannung [Volt]	220..240 Vac. 50..60 Hz
Kurzschlusschutz	ja
Ausgangsstrom (Nenn)	100..450 mA
Ausgangsspannung (Max)	50 Vdc
Ausgangsspannung (Nenn)	9..42 V
Einschaltstrom	8,6 A, 18,4 1/4s
Leistungsfaktor	0,86..0,97

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 45 °C
Überhitzungsschutz	ja
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75 °C
Überlastschutz	ja

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	2-kanaliges unabhängiges LED-Netzgerät mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Profile hinterlegt für einkanaligen Betrieb oder Tunable White

Steuerung

PWM-Frequenz	500..3000 Hz
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken





Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937