

Motion Paul Bewegungsmelder mit CASAMBI-Lichtsteuerung, weiß



Deklaration

Produktgruppen Name	Sensoren
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Sensoren
Verwendung	Der Motion Paul ist ein kompakter, batteriebetriebener Bewegungs- und Helligkeitssensor, der sich nahtlos in Casambi-Netzwerke integriert. Er eignet sich ideal zur automatischen Lichtsteuerung basierend auf Anwesenheit und Umgebungslicht.
Alternativbezeichnung	SMP-MLBTW



Abmessung und Body

Länge[mm]	40
Breite [mm]	40
Höhe[mm]	27
IP Schutzart	IP30
Gewicht [kg]	0.03
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	40 x 40 x 27 mm
Farbe:	weiß
Bauform	Sehr kompakter Batteriebetriebenes Designgehäuse

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	nur wenn kein Tageslicht vorhanden ist. 1uA
-------------------	---

Sonstige technische Daten

Batterie	3.6 Vdc (1 x Lithium LS14250)
Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Batteriebetriebener Sensor für Bewegung und Tageslicht (PIR) zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Sensor max. 14 m, 70° horizontal, 128 Zonen
Vorteil	Einfache Integration: Kabellos einbindbar in Casambi-Netzwerke ohne aufwendige Installation.
	Integrierter Magnet erleichtert einfache Montage
	Zuverlässigkeit: Schnelle Bewegungserkennung mit Reaktionszeiten unter 0.2 Sekunden für sofortige Lichtsteuerung.
	Energieeffizienz: Durch die automatische Lichtsteuerung wird der Energieverbrauch optimiert.




Anschluss

Versorgungseingang	3,6 Vdc (1 x Lithium LSI4250)
--------------------	-------------------------------

Steuerung

Reichweite	max. 40 m
Ansteuerung	Casambi Signal
Sensor Helligkeit	Einstellbar in der Casambi APP
Sensorwinkel (in °)	180 Grad
Entfernung (in Meter)	12m bei einem Radius von 8m
Bewegungsmelder	ja
Sensor Tageslicht	Tageslichtsensor integriert
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Wir bieten Service & Support



Wir planen mit DIR



Wir bieten Service & Support

808881

Motion Paul Bewegungsmelder mit CASAMBI-Lichtsteuerung, weiß



Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG



CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937