



VBA-RCS6-WH

CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 6-Fach. weiß









Deklaration

Produktgruppen Name	Fernbedienung
Taric Code	94051099
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Fernbedienung
Verwendung	Das VBA-RCS6 ist ein drahtloses. Casambi-fähiges Bedienfeld für flexible Lichtsteuerung. Möbel oder Wände lassen sich kabellos neu platzieren. ohne Verkabelung. Der Schalter kann überall montiert und bietet direkten Zugriff auf Casambi-Funktionen.

VBA-RCS6-WH	CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 6-Fach. weiß

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86
Höhe[mm]	15
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.09
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 15 mm
Bauform	Leuchtensteuerung. Gruppensteuerung. Alle Leuchten steuern. Szenen abrufen. Animationen abrufen. Sanftes Dimmen. Änderung der Farbtemperatur. Änderung des Indirekt/Direkt-Beleuchtungsverhältnisses

Sonstige technische Daten

Batterie	CR2032 Lithium Ion
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile


Eigenschaft	Sechs Tasten: Das Bedienfeld verfügt über sechs Tasten. die für vier Voreinstellungen und zwei Dimmer konfiguriert werden können. Die vier Voreinstellungstasten können eine Szene. eine Animation. eine einzelne Leuchte. eine Leuchtengruppe oder alle Leuchten zusammen steuern. Die Tasten und â dienen zum Ein- und Ausschalten oder zum stufenlosen Dimmen der zugewiesenen Aktion.
	Batteriebetrieben: Das Gerät wird von einer CR2430 Lithium-Knopfzelle mit 3V DC betrieben. die je nach Nutzung eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren bietet.
	Kompakte Abmessungen: Mit den Maßen 86 x 86 x 12.5 mm und einem Gewicht von 91 g ist das Bedienfeld kompakt und leicht zu installieren. Es verfügt über die Schutzart IP20 und ist somit für den Innenbereich geeignet.
Vorteil	Flexibilität: Durch die drahtlose Verbindung kann das Bedienfeld überall im Raum platziert werden. ohne auf vorhandene Elektroinstallationen angewiesen zu sein.
	Benutzerfreundlichkeit: Die individuell konfigurierbaren Tasten ermöglichen eine einfache und intuitive Steuerung von Beleuchtungsszenen. Animationen oder einzelnen Leuchten.
	Energieeffizienz: Der geringe Energieverbrauch der Batterie sorgt für einen langfristigen und wartungsarmen Betrieb.

VBA-RCS6-WH	CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 6-Fach. weiß


Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	Tastendruck. 6 Tasten verfügbar
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	Die vier Preset-Tasten steuern eine Szene. Animation. einzelne Leuchten. Gruppen oder alle Lampen. während die â â und â -â Tasten für Ein/Aus oder stufenloses Dimmen per kurzem Tippen oder langem Drücken genutzt werden.
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken











Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937