

VBA-SSR4-BL

CASAMBI Wandschalter 230V. 4-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). schwarz





Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi Wand Relais Schalter
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	> 50.000
Produkt Typ	Casambi Schalter
Verwendung	Der VBA-SSR4 ist ein Wandbedienfeld zur drahtlosen Steuerung von Beleuchtungssystemen innerhalb eines Casambi-Netzwerks. â

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86

VBA-SSR4-BL	CASAMBI Wandschalter 230V. 4-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). schwarz

Abmessung und Body

Höhe[mm]	33.5
Lochausschnitt [mm]	Durchmesser 55 od. 55x55
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.157
Material Korpus	Kunststoff / Vorderseite Glas
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 33.5mm
Einbau Tiefe [mm]	24
Bauform	Hohlraum. Aufputz

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 7 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Vier konfigurierbare Tasten: Die Tasten können für verschiedene Funktionen wie Voreinstellungen. Dimmen oder Relaissteuerung konfiguriert werden. â
	Integrierter Näherungssensor: Das Gerät verfügt über einen eingebauten 5.8-GHz-Mikrowellensensor. der bei Handbewegungen innerhalb von 30 cm oder menschlicher Bewegung innerhalb von 80 cm aktiviert wird. â
	Anpassbare Hintergrundbeleuchtung: Die Hintergrundfarbe der Tasten ist konfigurierbar. was eine individuelle Anpassung an das Raumdesign ermöglicht. â
Vorteil	Flexible Steuerung: Durch die konfigurierbaren 4 Tasten kann der Benutzer die Beleuchtung individuell anpassen. sei es durch direkte Steuerung oder durch Abruf vordefinierter Szenen. â
	Energieeffizienz: Der Näherungssensor sorgt dafür. dass das Bedienfeld nur bei Bedarf aktiviert wird. was den Energieverbrauch reduziert. â
	Einfache Integration: Dank der Kompatibilität mit dem Casambi-Netzwerk lässt sich das Bedienfeld nahtlos in bestehende Beleuchtungssysteme integrieren. â

VBA-SSR4-BL	CASAMBI Wandschalter 230V. 4-fach. Glas. inkl. Relais (1.3A). schwarz


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	N.L. L1. L2 (Neutralleiter. Phase. geschaltene Phase L1. geschaltene Phase L2)
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0.75 - 2.5mm². 13 - 20 AWG

Steuerung

Reichweite	7 dBm (ca. 10m)
Signaleingang	Tastendruck. 4 Tasten verfügbar
Schaltspannung	220-240V AC
Schaltstrom	2x max. 300W Ohmsche Last
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	4
Kanäle	4
Funktionen	4 Szenen Dim Funktion
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken







Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937