

7055S34030ND

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K
Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S34030ND

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2



Abmessung und Body

Material Korpus Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 3123

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 104

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 30

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung DALI 2

7055S34030ND

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7055S3 - max 100lx (30W) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Hersteller (P) Sprs (S3) - 100lx (30W)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937