

808703

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Eiche, schwarzer Schalter



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Verwendung	Der LEPUK ist ein drahtloser Touch-Dimmer für Casambi-Leuchten. Die Helligkeit lässt sich intuitiv per Berührung des Aluminiumsegments einstellen â ohne die Leuchte direkt zu berühren.
Alternativbezeichnung	LEPUK OA-B



Abmessung und Body

Länge[mm]	73
Breite [mm]	62
Höhe[mm]	62
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.15
Material Korpus	Holz
Produktfarbe	Eiche / schwarz
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	73 x 62 mm
Farbe:	Naturholz Eiche
Bauform	Kompakt stylisch zeitloses Design

Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja
---------	----

Elektrische Daten

Schalterart	Push DIM. Drücken und lange halten
-------------	------------------------------------

Sonstige technische Daten

Batterie	PS-622532 Lithium-Ion Polymer Akku (3,7 Vdc / 450..500 mA), Typ ICP-582930PR-01
Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 45 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Touch-Dimmer zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Vorteil	Konfigurierbar von 1 bis 4 Kanälen & Umschalten der Kanäle durch Kippen des LEPUKs (Erkennung über Bewegungssensor)
	Intuitive Bedienung: Durch die Touch-Funktion können Sie Ihre Beleuchtung auf natürliche Weise steuern, ohne direkt mit der Leuchte interagieren zu müssen.
	Flexibilität: Die Möglichkeit, mehrere Kanäle zu steuern und zwischen ihnen zu wechseln, bietet eine vielseitige Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.
	Langlebigkeit: Dank der energieeffizienten Technologie bietet der Akku eine lange Betriebszeit, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird.

808703

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Eiche, schwarzer Schalter



Anschluss

Anschlüsse	1 x USB Micro B
------------	-----------------

Steuerung

Reichweite	bis zu 60 Meter
Signaleingang	Tastendruck. Push Dim. schwenken
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	Vier frei programmierbare Kanäle. Kanalwechsel durch anheben und Schwenken. Zentral ein Push Dim Schalter. Kann auf 1 Kanal gesperrt werden.
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Wir bieten Service & Support

Wir planen mit DIR

Wir bieten Service & Support

808703

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Eiche, schwarzer
Schalter



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITAETSERKLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937