

808801

Plug-in Dimmer



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter

Abmessung und Body

Länge[mm]	56
Breite [mm]	86
Höhe[mm]	83
IP Schutzart	IP20
Abmessungen [mm]	56 x 86 x 83 mm



Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja
---------	----

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	max. 100 W
------------------	------------

Sonstige technische Daten

Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm
------------	-----------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schuko-Stecker mit Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
	Zum Betrieb von dimmbaren Glühlampen, Netz-Halogenlampen
	LED-Lampen (Retrofit-LED)

Anschluss

Versorgungseingang	85..240 V. 50..60 Hz
--------------------	----------------------

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808801

Plug-in Dimmer



Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG



CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937