

VBA-RCS8-BL

CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 8-Fach. schwarz





Deklaration

Produktgruppen Name	Fernbedienung
Taric Code	85043180
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Fernbedienung
Verwendung	Das VBA-RCS8 ist ein drahtloses. Casambi-fähiges Bedienfeld. das flexible Steuerung von Beleuchtungssystemen ohne Verkabelung ermöglicht. Es kann überall im Innenbereich platziert werden und bietet direkten Zugriff auf alle Casambi-Funktionen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86

VBA-RCS8-BL	CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 8-Fach. schwarz

Abmessung und Body

Höhe[mm]	15
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.09
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 15 mm
Bauform	Leuchtensteuerung. Gruppensteuerung. Alle Leuchten steuern. Szenen abrufen. Animationen abrufen. Sanftes Dimmen. Änderung der Farbtemperatur. Änderung des Indirekt/Direkt-Beleuchtungsverhältnisses

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja - Aktor

Sonstige technische Daten

Batterie	CR 2430 Lithium-ion
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Casambi-Integration: Kompatibel mit Casambi. ermöglicht die Steuerung von bis zu vier zugewiesenen Aktionen wie Szenen. Animationen. einzelnen Leuchten oder Gruppen.
	Vielseitige Tastenfunktionen: Die Dimm-Tasten bieten durch kurzes Tippen Ein/Aus-Funktionen und durch langes Drücken stufenloses Dimmen. Die Farbtemperatur-Tasten ermöglichen durch Halten eine stufenlose Anpassung der Farbtemperatur und durch kurzes Tippen den Wechsel zur wärmsten oder kältesten Einstellung.
	Batteriebetrieben: Ausgestattet mit einer CR2430 Lithium-Knopfzelle. die je nach Nutzung eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren bietet. wodurch eine flexible Platzierung ohne Ladebedarf ermöglicht wird.
Vorteil	Einfache Installation: Durch den kabellosen Betrieb kann das Bedienfeld überall im Innenbereich platziert werden. ohne dass eine aufwendige Installation erforderlich ist.
	Benutzerfreundlichkeit: Die intuitiven Tastenfunktionen ermöglichen eine einfache und flexible Steuerung der Beleuchtung. angepasst an individuelle Bedürfnisse.

VBA-RCS8-BL	CASAMBI Fernbedienung Schalter Aufbau. 8-Fach. schwarz


Eigenschaften & Vorteile

Langlebigkeit: Die lange Batterielebensdauer reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg.

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	Tastendruck. 8 Tasten verfügbar
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	Vier Aktionstasten steuern Szene. Animation. Leuchte oder Gruppe. zwei Dimmtasten dimmen per langem Drücken und schalten durch kurzes Tippen. Zwei Farbtemperaturtasten regeln stufenlos durch Halten oder springen zwischen warm/kalt per Tippen.
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken





Downloads

CASAMBI_APP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937