

LRS-100-12

## MEANWELL LRS-100-12 SNT case 102W 12V/8,5A



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie das dimmbare LED-Netzteil von Mean Well, ein Produkt, das modernen Beleuchtungsansprüchen gerecht wird. Es integriert sich nahtlos in bestehende Systeme und ist ideal für private und kommerzielle Nutzung. Die Dimmfunktion ermöglicht eine anpassbare Lichtstimmung, maximiert Energieeffizienz und Komfort. Zudem bietet es Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, was es zu einem unverzichtbaren Teil moderner Beleuchtungskonzepte macht.



### Deklaration

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | MEANWELL LRS-100-12 SNT case 102W 12V/8,5A |
| HERSTELLER CODE     | LRS-100-12                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | LRS-100                                    |



### Abmessung und Body

|              |                |
|--------------|----------------|
| LÄNGE[MM]    | 97             |
| BREITE [MM]  | 129            |
| HÖHE[MM]     | 30             |
| IP SCHUTZART | No IP assigned |



### Lichttechnische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| DIMMBEREICH | No Dimming |
|-------------|------------|



### Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>AUSGANGSLEISTUNG</b>        | 100                     |
| <b>AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]</b> | 12                      |
| <b>AUSGANGSSTROM (NENN)</b>    | 8.5                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG [V]</b>    | 110/230 universal input |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.